













# flexiLIGHT LED 24V



CÓDIGO	LED	PVC
149167		
146432		
191876		
191883		
191906		
191913		

Ud. de corte:  
Cutting unit:  
Unité de coupe:  
Unidade de corte:

**20cm**

Diámetro:  
Diameter:  
Diamètre:  
Diâmetro:

**13mm**

Leds por metro:  
LEDs per meter:  
LED par mètre:  
LEDs por metro:

**30**

Máx. long. por alimentación:  
Maximum length for power:  
Longueur max. pour le pouvoir:  
Comprimento máx para poder:

**30m**

Consumo por ud. corte:  
Consumption by cutting unit:  
Consommation par unité coupe:  
Consumo por unidade de corte:

**0,36W**

Consumo total:  
Total consumption:  
Consommation totale:  
Consumo total:


**54W**

EXTERIOR/TEXTURA LISA  
OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE  
À L'EXTERIEUR/TEXTURE LISSE  
EXTERIOR/TEXTURA LISA


\*Transformador, rectificador y adaptador **NO INCLUIDO**  
\*Transformer, rectifier and adapter **NOT INCLUDED**  
\*Transformateur, redresseur et adaptateur **NON INCLUS**  
\*Transformador, rectificador e adaptador **NÃO INCLUIDO**

TRANSFORMADORES*	
149181	10,8W
149198	28,8W
149204	60W
149211	120W

ACCESORIOS*	
194556	Adaptador
150323	Rectificador máx. 60W
364478	Rectificador máx. 96W



Ø13mm



## AVISO/WARNING/AVERTISSEMENT/AVISO

- N** Uso **OBLIGATORIO** de transformador, rectificador y adaptador.
- E** You **MUST USE** the transformer, rectifier and adapter.
- F** L'utilisation **OBLIGATOIRE** du transformateur, redresseur et adaptateur.
- P** Uso **OBRIGATÓRIO** de transformador, rectificador e adaptador.

# flexiLIGHT LED 24V




## RECTIFICADOR

### CÓDIGO

149181

Potencia 10,8W/Sin rectificador  
Power 10,8W/Without rectifier  
Puissance 10,8W/Sans redresseur  
Poder 10,8W/Sem retificador




## RECTIFICADOR

### CÓDIGO

149198

Potencia 28,8W/Sin rectificador  
Power 28,8W/Without rectifier  
Puissance 28,8W/Sans redresseur  
Poder,8W/Sem retificador




## ADAPTADOR

### CÓDIGO

149204

Potencia 60W/Sin rectificador  
Power 60W/Without rectifier  
Puissance 60W/Sans redresseur  
Poder 60W/Sem retificador




## RECTIFICADOR

### CÓDIGO

149211

Potencia 120W/Sin rectificador  
Power 120W/Without rectifier  
Puissance 120W/Sans redresseur  
Poder 120W/Sem retificador




## RECTIFICADOR

### CÓDIGO

150323

3m/Máx. 60W/Con rectificador  
3m/Max. 60W/With rectifier  
3m/Max. 60W/Avec redresseur  
3m/Max. 60W/Com retificador



364478

3m/Máx. 96W/Con rectificador  
3m/Max. 96W/With rectifier  
3m/Max. 96W/Avec redresseur  
3m/Max. 96W/Com retificador

## ADAPTADOR

### CÓDIGO

194556

Adaptador del rectificador a  
Flexilight Led  
Adapter of rectifier to Flexilight  
Led  
Adaptateur redresseur à Flexilight  
Led  
Adaptador de retificador para  
Flexilight Led

